

Agrégation de Liens 802.ad	Description	Exemple
set chassis aggregated-devices ethernet device-count <Nombre>	définir le nombre de groupe LAG	set chassis aggregated-devices ethernet device-count 1
delete interfaces <le # interface> unit 0	suppression de l'interface Logique du port	delete interfaces ge-0/0/1 unit 0 delete interfaces ge-1/0/1 unit 0
set interfaces <# interface> ether-options 802.3ad <ae_groupe>	mettre les interface dans le groupe d'agrégation	set interfaces ge-0/0/1 ether-options 802.3ad ae0 set interfaces ge-1/0/1 ether-options 802.3ad ae0
set interfaces <ae_groupe> unit 0 family ethernet-switching port-mode <trunk access> vlan members <nom vlan>	Configuration ae en mode layer 2 family ethernet-switching	set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk vlan members all